PROMAX 宝马 GV698+ 全制式高级电视信号发生器

GV698＋ 是一款性价比非常高的电视图像信号发生器，适用于各种类型的电视接收机测试。GV698＋ 具有通常只有专业设备才有的特性，如丽音和图文电视，但价格却非常有吸引力。该仪器有 32 个记忆单元可用于存储您最常用的测试配置，同时，你能够打开或关闭色同步、声音副载波、彩色副载波等信号。GV698＋ 有双边带视频调制的射频信号输出，输出电平为 90dB，并有 50dB 电子衰减器，步进 10 dB。

产品特点：

4：3 和 16：9 图像格式

兼容 PAL、SECAM 和 NTSC 制式

NICAM 丽音和 Zweiton 双声道

各图案均可附加电子圆（除彩条外）

两个标识（可定制，另外收费）

VPS（录像机测试信号源）/ PDC 控制信号

全系列多制式多标准模拟电视信号

RS 232 遥控

信号输出：

RF 射频

YPbPr 色差输出

RGB

S-VHS S 视频端子

SCART 插座

同步信号

复合视频

规格	GV698+	
电视制式	PAL：B/G/D/K/I/M/N SECAM：B/G/D/K/L NTSC：M	
视频载波 分辨率 调谐	 合成，34-865 MHz 频道或频率（CCIR，STDL，OIRT，FCC）	
图案	23 种	
PAL（B/G/H/D/I） **彩色副载波** 频率 色同步 振幅误差 相位误差	 4.43361875 MHz <±30 ppm（10～40 摄氏度） 2.4 μs（10±1 Fsc 周期） ±5％ ±3％	
NTSC（M） **彩色副载波** 频率 色同步 振幅误差 相位误差	 3.579545 MHz <±30 ppm（10～40 摄氏度） 2.38 μs（10±1 Fsc 周期） ±5％ ±3％	

SECAM（B/G/H/D/K/K1/L） **彩色副载波** 频率 (fH 同步) 双声道 丽音	 For = 4.406250 MHz ±2 KHz Fob = 4.25 MHz ±2 KHz 5.850 – 6.552 MHz，4QPSK 调制
输入 视频/音频	 75 Ω（V），10 KΩ（A）直接耦合，SCART 插座
射频输出 输出振幅 频率范围 阻抗	 90 dBμV±3 dB，10 dB 步进最高 50 dB 衰减 37-865 MHz 75 Ω
标识	1 个或 2 个位置的独立标识
后面板输出 视频 RGB-YPbPr 色差 S-VHS S 端子 同步 SCART 插座	 75 Ω，正极性，BNC 连接器和 SCART 插座 75 Ω，0.7 Vpp 振幅，BNC 连接器和 SCART 插座 75 Ω，0.7 Vpp 振幅（lum.）-0.3 Vpp（crom.） 负极性，BNC 连接器